

# 遙控開關

- 適用於各種防盜主機設定
- 遙控各種電動門或電鎖門
- 遙控設備開/關機
- 無線緊急求救押扣



**LK-102RC**  
**LK-102RM**  
**LK-102R2**



**LK-102RCP**  
**LK-102RMP**



**LK-102R2P**



**LK-102RCPN**  
**LK-102RMPN**



**LK-102R2PN**

### 電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11-15V  
發射器 A23/12V 電池
- ◆ 有效距離：60 公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(RF)
- ◆ 密碼開關：8-Bits(指撥開關)
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC(單繼電器)
- ◆ 外型尺寸：48W x 87L x 23Dmm(接收主機)  
37W x 59L x 16Dmm(發射器/具滑蓋)  
37W x 70L x 15Dmm(發射器)

LK-102RCP (單按鍵)	● ON ● OFF	按鍵時 Relay ON , 按鍵放開時 OFF
LK-102RMP (單按鍵)	● ON	按鍵時 Relay 暫態輸出約 1 秒
LK-102R2P (雙按鍵)	● ON ● OFF	按鍵時 Relay ON 按鍵時 Relay OFF



**LK-102R**  
**LK-102RD**



**LK-102PN**



**LK-102RDPN**

### 電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11-15V  
發射器 A23/12V 電池
- ◆ 有效距離：60 公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(LK-102R), 304MHz(LK-102RD)
- ◆ 密碼開關：8-Bits(指撥開關)
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC(雙繼電器)
- ◆ 外型尺寸：114W x 64L x 33Dmm(接收主機)  
37W x 70L x 15Dmm(發射器)

LK-102RDPN (雙按鍵)	● CH1 ● CH2	按鍵時 Relay 1 , 暫態輸出約 1 秒 按鍵時 Relay 2 , 暫態輸出約 1 秒
LK-102PN (四按鍵)	● ON ● PULSE ● OFF ● PANIC	按鍵時 Relay 1 ON 按鍵時 Relay 2 暫態輸出約 1 秒 按鍵時 Relay 1、2 OFF 按鍵時 Relay 2 ON



**LK-102R3**



**LK-102R3P**

### 電氣規格：

- ◆ 使用電源：接收主機 DC11-15V  
發射器 A23/12V 電池
- ◆ 有效距離：60 公尺
- ◆ 使用頻率：380MHz(RF)
- ◆ 密碼開關：發射器：8-Bits(指撥開關)  
接收主機：學習記憶式
- ◆ 輸出接點：5A/120VAC(雙繼電器)
- ◆ 外型尺寸：114W x 64L x 33Dmm(接收主機)  
37W x 70L x 15Dmm(發射器)

● A	按鍵時 Relay 1 暫態 ON 約 1 秒
● B	按鍵時 Relay 1 暫態 ON , 時間可設定(1-60 秒)
● C	按鍵時 Relay 2 ON
● D	按鍵時 Relay 2 OFF